

ZX-6M

CONSOLA MICROFÓNICA 6 ZONAS



- Permite mensajes individuales a zonas.
- Mensajes combinados entre zonas y general.
- Sistema con capacidad para colocar 6 consolas.
- Distancia del cableado hasta los 300 metros.



Descripción

Consola microfónica de audio para la emisión remota de mensajes, llamadas y avisos selectivos en 6 zonas. Su diseño posee la capacidad de poder utilizar hasta 6 unidades conectadas en cascada y entre ellas, mediante cable UTP-Cat6a apantallado. Equipo compatible con el amplificador matriz modelo ZX-6120D de AHUDIAN.



Esta consola está compuesta por un micrófono de base tipo cuello de ganso flexible desmontable mediante conector, incluyendo capsula microfónica de condensador de alta calidad con anillo LED indicador, pulsador retroiluminado activando la señal de preaviso y posterior apertura del micrófono. Posee control de volumen de micrófono ajustable y tono de preaviso. Producto de construcción sólida y robusta totalmente metálico para un continuo uso.



Especificaciones Técnicas

MODELO	ZX-6M
Respuesta de Frecuencia	Rango entre 22 HZ - 18.000 Hz ±3 Hz.
Sensibilidad cápsula	Desde -29 dB (V/Pa) a 1 kHz ±3 dB.
Composición del teclado	Total 7 teclas, 6 para la activación de zonas y 1 para la llamada general.
Conexión entre consolas	Conexión mediante conectores RJ-45.
Salidas Link	2 conectores base tipo RJ45 identificados COM 01 y COM 02
Controles y ajustes	Ajustes sobre el volumen del micro y tono de preavisos.
Interruptor ON/OFF	Micrófono: ON/OFF - Activación/Desconexión.
Indicador	Anillo y pulsador luminosos indicador micrófono abierto.
Entrada	Entrada miniplug de 3.5mm para conectar fuente de audio exterior.
Medidas	Altura: 380 mm, Base: 130 x 155 mm fondo.
Accesorio.	Espuma quitavientos para la protección de la cápsula microfónica.
Garantía	1 año.