

YZ-650 AMPLIFICADOR ALTA POTENCIA - 100V/650Wrms



- Reproductor Audio Digital. Entrada Aux/USB/SD/Radio FM/Conexión Bluetooth.
- Pulsadores retroiluminados "Activar/Desactivar" 4 zonas independientes.
- Protección electrónica automática contra cortocircuitos y sobrecalentamientos.
- Potencia salida 4/16Ω y líneas de 100V/650Wrms - 800Wmax.
- 2 Entradas micrófonos para el perifoneo.
- 2 Entradas auxiliares de audio.
- Respuesta 40Hz-20KHz ±3 dB.
- Uso profesional 24/365 días.
- Diseño profesional bastidor 2RU.
- 1 año de Garantía.



Descripción

Amplificador de Megafonía AHUDIAN de alta potencia, salida de tensión constante 70V/100V 650Wrms - 800Wmax. con 5 zonas de parlantes, incluido un general y otros 4 circuitos independientes con interruptores retro-iluminados ON/OFF. Es un producto de audio diseñado con todos los recursos especialmente para usos industriales y comerciales destinados al perifoneo y la música ambiental. Al ser un equipo profesional dirigido al sector de las instalaciones permanentes, incluye protecciones electrónicas automáticas evitando roturas por cortocircuitos y sobrecalentamiento.

Especificaciones Técnicas

MODELO	YZ-650
Potencia	650Wrms - 800Wmax. para la música ambiental.
Clase	A+B.
Respuesta de frecuencia	40Hz - 20.000 Hz ±3 dB D. Armónica <0'5%.
Reproductor de audio	Digital con Display. Entrada Aux./Mp3/USB/SD/Radio FM/Conexión Bluetooth.
Entradas Mic. Line.	2 mic. jack 6'3 mm 600Ω -52dB/10mV // 2 line input 2 x RCA - 47kΩ -10dB/400mV.
Salida aux.	1 Monitor-Out, 2 x RCA 47kΩ 1V.
Conexión Potencia	General 4/16Ω -70V-100V Terminales Roscados / Zonas 1-2-3-4 Atornillados.
Interruptor de zonas	4 circuitos de parlantes con interruptores independientes ON/OFF retroiluminados.
Impedancia	Baja Impedancia 4-16Ω Alta impedancia 70V-20.00Ω y 100V-40.00Ω.
Alimentación	220/230Vca ±10% 50/60Hz - 900W.
Medidas	482 x 89 x 453 mm fondo. 2RU rack 19".
Funcionamiento	Uso profesional 24/365 días.
Peso	15,5Kg.
Garantía	1 año.